eclipse series LCD32/PR–LCD32S v3

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ: ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΖΩΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ,ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ, ΑΥΤΟ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ. Η ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΑΚΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ → ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ → ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΗ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΝΗΣ XX → ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ 01-99

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΗ1 — ΕΝΕΡΓΗ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΗ1 — ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ → ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ → ΕΞΟΔΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΜΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗ

ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ. Η ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

[1].ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	[5].24ΩΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	[9].ΛΑΘΟΣ ΩΡΑ
[2].ΜΠΑΤΑΡΙΑ*	[6].ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΑΥΛΟΥ	[10].ΣΦΑΛΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
[3].ΚΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	[7].ΖΩΝΗ ΦΩΤΙΑΣ	[11].ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΑ
[4].ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	[8].ΣΕΙΡΗΝΑ	[12].ΣΦΑΛΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΒΟΜΒΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ → ΕΞΟΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

* ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΕΩΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ!

ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΝΗΜΗΣ: ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΝΗΜΗΣ, ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ. Η ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΖΩΝΩΝ, ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΝΗΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ → ΜΝΗΜΗ → Χ1 ΑΦΟΠΛ. ΤΟΜ1 / 0001> 9:10 25/02 → ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ → ΕΞΟΔΟΣ

shop4security.gr

ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΑΝΙΚΟΥ

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

ΠΑΝΙΚΟΣ	ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	ΦΩΤΙΑ
1 + 3	4 + 6	7 + 9





ECLIPSE 8	έως 08 ζώνες, 1 τομέα και έως 08 χρήστες.
ECLIPSE 16	έως 16 ζώνες, 3 τομείς και έως 32 χρήστες.
ECLIPSE 32	έως 32 ζώνες, 8 τομείς και έως 64 χρήστες.
ECLIPSE 99	έως 99 ζώνες, 16 τομείς και έως 99 χρήστες.

CE EN50131

ΟΙ ΣΥΧΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΟΥ.

Teletek electronics **ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, shop4security.**

COPYRIGHT 2020 All rights reserved

ΚΟΚΚΙΝΟ: ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ: ΕΤΟΙΜΟ ΠΑ ΟΠΛΙΣΗ
ΣΒΗΣΤΟ: ΑΝΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗ

ΛΕΥΚΟ ΑΝΑΜΜΕΝΟ:
ΕΧΕΙ ΡΕΥΜΑ 220V
ΣΒΗΣΤΟ: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΡΕΥΜΑ 220V

ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΜΕΙΣ,
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 1 ΕΩΣ 16 ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Ή ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 0 ΠΑ ΝΑ ΑΦΟΠΛΙΣΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ:

ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ,
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΠΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

- Για ΠΛΗΡΗ ΟΠΛΙΣΜΟ (ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΣ)
- Για ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΖΩΝΕΣ)
- Για ΝΥΧΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΖΩΝΕΣ)

ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΜΕΙΣ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 1 ΕΩΣ 16 ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Ή ΤΟ 0 ΓΙΑ ΝΑ ΟΠΛΙΣΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ:

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΕΙΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΟΠΛΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΛΗΡΗ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
↑
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
↑
ΝΥΧΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΜΕΙΣ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 1 ΕΩΣ 16 ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Ή ΤΟ 0 ΠΑ ΝΑ ΟΠΛΙΣΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ → 1 2 3 4 5 6 7 8 / α Ο Π Ν ✱ Σ Φ μ → ΑΚΥΡΟ

- – ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟ
- α ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟ
- Ο ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΟΠΛΙΣΜΟ
- Π ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΠΛΙΣΜΟ
- Ν ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΝΥΧΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟ
- ✱ ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ
- Σ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
- Φ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΦΩΤΙΑΣ
- Μ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
- μ ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
- ΚΕΝΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

<< ΤΤΕ >> [✱✱✱✱] → ◀ ▶ → ✓ → ✗ ΠΑ ΕΞΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΛΗΡΗ ΟΠΛΙΣΜΟ <>	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΠΛ. <>	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΝΥΧΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟ <>
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΗ<>	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΙΤΕ ΜΝΗΜΗ <>	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ<>

ΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΝΟΥ

με διπλό (Χ) ΕΞΟΔΟΣ στην αρχική οθόνη

ΚΩΔΙΚΟΣ → ⚙ ΜΕΝΟΥ → ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ [ΧΧ] ← ✗ ΕΞΟΔΟΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΙ - ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ: ΜΕΝΟ Υ 01

ΚΩΔΙΚΟΣ (0000) ΧΡΗΣΤΗΣ 01 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ ΧΧ → ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΗΣΤΗ 01 ΕΩΣ 99 → Χ1 ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔ. Pass: ✱✱__ → ✓ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ (0) ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ - ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΩΝ: ΜΕΝΟΥ 06

1.ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ - 2.ΠΑΡΑΜΟΝΗ & ΝΥΧΤΑ - 3.ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ - 4.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - 8.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ ΧΧ → ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΗΣΤΗ 01 ΕΩΣ 99 → Χ1 ΔΙΚ/ΤΑ ΚΩΔ. [1234___✱] → ✓ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ 1,2,3,4,8

ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ: ΜΕΝΟΥ 07

ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ ΧΧ → ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΗΣΤΗ 01 ΕΩΣ99 → Χ1 ΤΟΜΕΙΣ [1234567✱] → ✓ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΜΕΑ

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ: ΜΕΝΟΥ 08

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ ΧΧ → ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΗΣΤΗ 01 ΕΩΣ 99 → Χ1 ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ → ✓ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΚΑΡΤΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΡΤΑ: ΜΕΝΟΥ 11

ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΛΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ ΧΧ → ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΗΣΤΗ 01 ΕΩΣ 99 → ΚΑΡΤΑ ΧΡΗΣΤΗ 1 [000000000000] → ✓ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΠΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΗΣΙΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΡΤΑ: ΜΕΝΟΥ 10

1.ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ - 2.ΠΑΡΑΜΟΝΗ - 2&3.ΝΥΧΤΑ - 3.ΠΛΗΡΗ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ 1,2,3

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΡΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ ΧΧ → ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΗΣΤΗ 01 ΕΩΣ 99 → Χ1 ΔΙΚ/ΤΑ ΚΑΡΤΑ [123_____] → ✓ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ: ΜΕΝΟΥ 14

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΕ 24ΩΡΗ ΜΟΡΦΗ: ΩΩ:ΛΛ

ΩΡΑ
[09:39]

ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ "Χ" ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: ΜΕΝΟΥ 15

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
[25/02/15]

ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ "Χ" ΠΑ ΕΞΟΔΟ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΟΜΒΗΤΗ: ΜΕΝΟΥ 90

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ

ΕΝΤΑΣΗ ΒΟΜΒΗΤΗ
>>>

ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ "Χ" ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΝΟΥ 91

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ
>>>

ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ "Χ" ΠΑ ΕΞΟΔΟ

shop4security.gr

COPYRIGHT 2020 All rights reserved